RE-C500コントローラー制御用のソフトウエアのインストール方法 ー付属のUSBメモリのデータを使用しPCにインストールしますー

 USBメモリー内のフォルダ〈RE-C500-APL-2022-0606AA〉をコピーし、使用するPCの デスクトップ等に保存します。

■ 🖉 📙 マ SP UFD U2	表示					122	
オンジェンジェンジェンジェンジョン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シー	☆ ↓ 移動先 □ □ □ □ □	 × Nik・ ・ 一 名前の変更 整理 	● 新しい フォルダー 新規	レン プロパティレン 関く	■ すべて ::: 選択/ ::: 選択/ ::: 選択/ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	選択 解除 の切り替え 択	
← → × ↑ 📥 > SP UF	D U2			3	<u>ت</u>	,○ SP L	JFD U2の検索
名前		更新日時	種類		trx		
RE-C500-APL-2022-0606AA		2022/06/28 11:40	ファイルフ	ファイル フォルダー			



- フォルダ内のアプリケーションファイル〈CDM21228_Setup.exe〉でUSB接続に必要な ドライバーを先にインストールします。
- ③ 同じくフォルダ内のアプリケーションファイル〈RE-C500-SYSTEM-V27AF-0606AA.exe〉 のショートカットをデスクトップに作成しておきます。
- ④ RE-C500にACアダプターを接続してUSBケーブル(USB-A/USB-microB)を接続します。
- ⑤ ③で作成したショートカットから〈RE-C500-SYSTEM-V27AF-0606AA.exe〉を実行する。

CONNEECTION -OK-

が表示されれば正常にインストール完了です。